

## Návod k trezorům Water a Earth.

### První otevření:

- 1) Stiskněte křížek „#“ a následně tovární kód „123456“.  
Poté se rozsvítí zelená dioda v tlačítku 1 a můžete otočit otvíracím kolečkem.

### Změna továrního kódu na vlastní:

- 1) Stiskněte hvězdičku „\*“ a následně křížek „#“ poté stiskněte tovární kód „123456“ a následně dvakrát po sobě svůj nový šestimístný kód.
- 2) Jakmile dokončíte bod číslo 1) nezavírejte ihned dveře trezoru.
- 3) Otestujte funkčnost nově zadaného kódu tak, že aniž by jste zavřeli dveře. Otočte zamykacím kolečkem doleva do zamčené polohy a poté stiskněte postupně hvězdičku „\*“ a váš nový šestimístný kód. Po zadání kódu otočte kolečkem doprava do odemčené polohy.
- 4) Pokud jste zdárně splnili bod 3) můžete dveře trezoru zavřít a otočit kolečkem doleva do zamčené polohy.

### Výměna baterií:

- 1) Když trezoru docházejí baterie, dá o této situaci informaci nestandardním pípnutím a rozsvícením červené diody v klávěse „3“.
- 2) V tuto chvíli doporučujeme co nejdříve pořídit novou 9V baterii a vyměnit ji po odšroubování zadního krytu dveří.
- 3) Pokud promarníte situaci popsanou v bodě 1) a klávesnice nijak nereaguje na stisknutí, jsou baterie úplně vybité. V tuto chvíli musíte odklopit kryt klávesnice, který drží na dvou jazýčcích pod klávesnicí. Po odklopení se v prostoru mezi klávesnicí a odemykacím kolečkem objeví konektor na 9V baterii. Připojením nové baterie k tomuto konektoru dodáte zámku záložní proud a poté můžete do trezoru přistoupit běžným způsobem po zadání vašeho standardního kódu. Jakmile trezor otevřete, postupujte dle bodu 2) tohoto odstavce.